243/Ji/18

list č.1

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 332000-6 A O ZKOUŠKÁCH ELEKTRICKÉ INSTALACE

Zákazník (provozovatel): SVJ Koněvova 61

Místo stavby: Koněvova 61, Praha 3

Objekt: byt 1.patro vlevo – paní Zelinková

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č. 9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Výkresová dokumentace,pracovní návody,doplňovací protokoly a přílohy (níže uvedené) jsou nedílnou součástí této zprávy.

Příloha č.1: Izolační stavy, impedance smyček

Rozsah zařízení podrobeného revizi:
Jedná se o pravidelnou revizi el. instalace bytu. Instalace je provedena vodiči CYKY uloženými pod omítkou a je napájena z rozvodnice umístěné na chodbě bytu.
Rozsah revize viz příloha č.1.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 1
Počet vyhotovení: 3
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x revizní technik

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI
A O ZKOUŠKÁCH EL.INSTALACE

1. *Proudová soustava výkonová:* 3 NPE 230/400V, 50Hz - TN-C-S

2. *Vnější vlivy:* normální AB5 dle ČSN 332000-3 kap.32

3. *Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena*: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41

4. *Uzemnění:* není předmětem revize
Stav půdy (počasí) ve dnech měření:
Výsledná hodnota vnějšího rozvodu:
Výsledná hodnota vnějšího a vnitřního rozvodu:
Měřeno dne: *přístrojem:* *v.č.(ev.č.):*
Poznámka:

5. *Izolační stavy:* **vyhovující**, viz příl.č.1
měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.3

6. *Impedance smyček,I-chrániče:* **vyhovující**, viz příl.č.1
měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.6.3

Použité přístroje: EUROTEST 61557 *v.č.:* 12128400
Platnost kalibrace přístroje do: 9.2.2020, č. kal. listu 1923/2015

7. *Byla provedena kontrola:*
- *bezpečnosti zařízení dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace stavby nebo poslední rekonstrukce, měření izolačních stavů, impedancí smyček*

8. *Revizní práce byly provedeny (termín):* 6/2018

9. *Celkový posudek:*

El. instalace v rozsahu revize je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Pozn: Další pravidelnou revizi provést dle ČSN 331500 v roce 2023.

REVIZNÍ TECHNIK dle ČSN 33 1500 ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ev.č. 9271/5/13/R-EZ-EI/B Ing. Jiří Jindra

V Praze *dne*: 20.6.2018 *Revizní technik*: Ing. Jiří Jindra

Izolační stavy, impedance smyček

Příloha č:1

Měřená část		Izolační stavy						Hodnota jištění (A)	Imp.vyp. smyčky (Ω)
		L1-L2 (MΩ)	L2-L3 (MΩ)	L1-L3 (MΩ)	L1,L2,L3-N min .(MΩ)	L1,L2,L3-PE min .(MΩ)	L1,L2,L3-PEN min .(MΩ)		
Rozvaděč byt									
vývody:									
osvětlení	CYKY 2Bx1,5						> 100	B10/1	0,90
zás. okr. koupelna, infra	CYKY 2Bx2,5						> 100	B16/1	0,59
zás. okruh byt	CYKY 2Bx2,5						> 100	B16/1	0,62
sporák	CYKY 4Bx2,5	> 100	> 100	> 100			> 100	B16/3	0,56
ovládání stykače								B6/1	
stykače									
bojler	CYKY 2Bx2,5						> 100	B16/1	0,48
akumulační kamna 1	CYKY 4Bx2,5	> 100	> 100	> 100			> 100	B16/3	0,49
akumulační kamna 2	CYKY 4Bx2,5	> 100	> 100	> 100			> 100	B16/3	0,53

Použité přístroje:viz list č.2