245/Ji/18

list č.1

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 332000-6 A O ZKOUŠKÁCH ELEKTRICKÉ INSTALACE

Zákazník (provozovatel): SVJ Koněvova 61

Místo stavby: Koněvova 61, Praha 3

Objekt: byt 1.patro vpravo

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č. 9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Výkresová dokumentace,pracovní návody,doplňovací protokoly a přílohy (níže uvedené) jsou nedílnou součástí této zprávy.

Příloha č.1: Izolační stavy, impedance smyček, I-chránič

Rozsah zařízení podrobeného revizi:
Jedná se o pravidelnou revizi el. instalace bytu. Instalace je provedena vodiči CYKY uloženými pod omítkou a je napájena z rozvodnice umístěné na chodbě bytu.
Rozsah revize viz příloha č.1.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 1
Počet vyhotovení: 4
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x montáž
1x revizní technik

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI
A O ZKOUŠKÁCH EL.INSTALACE

1. *Proudová soustava výkonová:* 3 NPE 230/400V, 50Hz - TN-C-S

2. *Vnější vlivy:* normální AB5 dle ČSN 332000-3 kap.32

3. *Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena*: automatickým odpojením od zdroje, I-chráničem dle ČSN 332000-4-41

4. *Uzemnění:* není předmětem revize
   Stav půdy (počasí) ve dnech měření:
   Výsledná hodnota vnějšího rozvodu:
   Výsledná hodnota vnějšího a vnitřního rozvodu:
   Měřeno dne: *přístrojem:* *v.č.(ev.č.):*
   Poznámka:

5. *Izolační stavy:* **vyhovující**, viz příl.č.1
   měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.3
6. *Impedance smyček,I-chrániče:* **vyhovující**, viz příl.č.1
   měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.6.3 a přílohy NA

Použité přístroje: EUROTEST 61557 *v.č.:* 12128400
Platnost kalibrace přístroje do: 9.2.2020, č. kal. listu 1923/2015

7. *Byla provedena kontrola:*
   - *bezpečnosti zařízení dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace stavby nebo poslední rekonstrukce, měření izolačních stavů, impedancí smyček*

8. *Revizní práce byly provedeny (termín):* 6/2018

9. *Celkový posudek:*

El. instalace v rozsahu revize je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Pozn: Další pravidelnou revizi provést dle ČSN 331500 v roce 2023.

REVIZNÍ TECHNIK dle ČSN 33 1500 ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Jindra ev. č. 9271/5/13/B-EZ-I/B

V Praze *dne*: 20.6.2018

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra

Izolační stavy, impedance smyček, I-chránič

Příloha č:1

Měřená část		Izolační stavy						Hodnota jištění (A)	Imp.vyp. smyčky (Ω)
		L1-L2 (MΩ)	L2-L3 (MΩ)	L1-L3 (MΩ)	L1,L2,L3-N min .(MΩ)	L1,L2,L3-PE min .(MΩ)	L1,L2,L3-PEN min .(MΩ)		
Rozvaděč byt		600	600	600	600	600			
hlavní vypínač									
sporák	CYKY 5Cx2,5	600	600	600	600	600		B16/3	0,40
zás. okr. obývák	CYKY 3Cx1,5				600	600		B10/1	0,64
zás. okr. kuchyň	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,55
zás. pračka	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,49
zás. trouba	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,52
zás. průtok. ohř. kuchyň	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,50
přímotop – rez.	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	
přímotop – rez.	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	
přímotop – rez.	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	
přímotop – rez.	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	
přímotop – rez.	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	
osv. obývák, kuch.	CYKY 3Cx1,5				600	600		B6/1	0,78
osv. ložnice	CYKY 3Cx1,5				600	600		B6/1	0,74
vl. relé – rez.								B6/1	
I-chránič–22mA,19ms, Ud-	0,1V pro								
vývody:									
osv. koupelna	CYKY 3Cx1,5				600	600		B6/1	0,67
zás. koupelna, kotel	CYKY 3Cx1,5				600	600		B10/1	0,47
mimo chránič:									
rez- bojler - odpojeno	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	
zás. okr. ložnice	CYKY 3Cx1,5				600	600		B10/1	0,68
zás. okr. kuch. kout.	CYKY 3Cx1,5				600	600		B10/1	0,59

Použité přístroje:viz list č.2