240/Ji/18

list č.1

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 332000-6 A O ZKOUŠKÁCH ELEKTRICKÉ INSTALACE

Zákazník (provozovatel): SVJ Koněvova 61

Místo stavby: Koněvova 61, Praha 3

Objekt: Kavárna- bar přízemí

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č. 9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Příloha č.1: Izolační stavy, impedance smyček , I-chrániče

Rozsah zařízení podrobeného revizi:

Jedná se o revizi el. instalace kavárny – baru v přízemí. Instalace je provedena vodiči CYKY uloženými pod omítkou a v lištách a je napájena z rozvaděče R1umístěného v baru, R2 umístěného v kuchyni a R3 umístěného v kavárně. Přívody pro tyto rozvaděče jsou provedeny z RE přízemí. Rozsah revize viz příloha č.1.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 1
Počet vyhotovení: 4
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x revizní technik

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI
A O ZKOUŠKÁCH EL.INSTALACE

1.*Proudová soustava výkonová:* 3 NPE 230/400V, 50Hz, TN-C-S
světelná: 1 NPE 230V, 50Hz, TN-C-S

2.*Vnější vlivy:* pro potřeby revize určeno normální AB5 dle ČSN 332000-5-51

3.*Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena*: automatickým odpojením od zdroje, I-chráničem dle ČSN 332000-4-41

4.*Uzemnění:* není předmětem revize
Stav půdy (počasí) ve dnech měření:
Výsledná hodnota vnějšího rozvodu:
Výsledná hodnota vnějšího a vnitřního rozvodu:
Měřeno dne: *přístrojem:* *v.č.(ev.č.):*
Poznámka:

5. *Izolační stavy:* **vyhovující**, viz příl.č.1
měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.3
6. *Impedance smyček,I-chrániče:* **vyhovující**, viz příl.č.1
měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.6.3 a přílohy NA

Použité přístroje: EUROTEST 61557 *v.č.:* 12128400
Platnost kalibrace přístroje do: 9.2.2020, č. kal. listu 1923/2015

7.*Byla provedena kontrola:*
- *bezpečnosti zařízení dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace stavby nebo poslední rekonstrukce, měření izolačních stavů, impedancí smyček a I-chráničů*

8.*Revizní práce byly provedeny (termín):* 6/2018

9.*Celkový posudek:*

El. instalace v rozsahu revize je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Pozn: Další pravidelnou revizi provést dle ČSN 331500 v roce 2023.

REVIZNÍ TECHNIK dle ČSN 33 1500 ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Jindra ev. č. 9271/5/13/R-EZ-EIT

V Praze *dne*: 20.6.2018 *Revizní technik:* Ing. Jiří Jindra

Izolační stavy, impedance smyček, I-chrániče

Příloha č:1

Měřená část		Izolační stavy						Hodnota jištění (A)	Imp.vyp. smyčky (Ω)
		L1-L2 (MΩ)	L2-L3 (MΩ)	L1-L3 (MΩ)	L1,L2,L3-N min .(MΩ)	L1,L2,L3-PE min .(MΩ)	L1,L2,L3-PEN min .(MΩ)		
Rozvaděč R1-bar									
I-chránič-Udot.0,1V,25mA, , 29ms pro:								25/4	
zás. 400V bar	CYKY 5Cx2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,47
zás. 400V pod rozvaděčem	CYKY 5Cx2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,37
zás. okr. bar	CYKY 3Cx2,5				> 100	> 100		B16/1	0,50
osvětlení bar	CYKY 3Cx1,5				> 100	> 100		B10/1	0,69
Rozvaděč R2-kuchyň									
ovl. stykače								B6/1	
I-chránič-Udot.0,1V,24mA, , 21ms pro:								25/4	
VZT	CYKY 3Cx1,5				> 100	> 100		B10/1	
osvětlení kuchyň	CYKY 3Cx1,5				> 100	> 100		B10/1	0,71
zás. okr. kuchyň	CYKY 3Cx2,5				> 100	> 100		B16/1	0,48
relé R1									
relé R2									
zás. Z1-400V kuchyň	CYKY 5Cx2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,40
zás. Z2-400V kuchyň	CYKY 5Cx2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,41
zás. Z3-400V kuchyň	CYKY 5Cx2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,39
zás. okruh Z4	CYKY 3Cx2,5				> 100	> 100		B16/1	0,50
zás. okruh Z5	CYKY 3Cx2,5				> 100	> 100		B16/1	0,44
boiler	CYKY 3Cx2,5				> 100	> 100		B16/1	0,58
Rozvaděč R3-kavárna									
vývody:									
kávovar bar	CGTG 5Cx2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,39
rezerva								B10/1	
osvětlení	CYKY 2Bx1,5						> 100	B10/1	0,77
zás. okruh kavárna	CYKY 2Bx1,5						> 100	B10/1	0,66
rezerva								B16/1	
rezerva								B16/1	
přepínač25A									
rez. přímotop								B16/1	
rez. přímotop								B16/1	
ovl. stykače								B6/1	
relé									

Použité přístroje:viz list č.2

240/Ji/18

list č.1

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 332000-6 A O ZKOUŠKÁCH ELEKTRICKÉ INSTALACE

Zákazník (provozovatel): SVJ Koněvova 61

Místo stavby: Koněvova 61, Praha 3

Objekt: Kavárna- bar přízemí

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č. 9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Příloha č.1: Izolační stavy, impedance smyček , I-chrániče

Rozsah zařízení podrobeného revizi:

Jedná se o revizi el. instalace kavárny – baru v přízemí. Instalace je provedena vodiči CYKY uloženými pod omítkou a v lištách a je napájena z rozvaděče R1umístěného v baru, R2 umístěného v kuchyni a R3 umístěného v kavárně. Přívody pro tyto rozvaděče jsou provedeny z RE přízemí. Rozsah revize viz příloha č.1.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 1
Počet vyhotovení: 4
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x revizní technik