362/Ji/17

list č.1

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 332000-6 A O ZKOUŠKÁCH ELEKTRICKÉ INSTALACE

Zákazník (provozovatel): Antonín Stupka

Místo stavby: Koněvova 910/61, Praha 3

Objekt: Byt č.4

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č.9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Výkresová dokumentace,pracovní návody,doplňovací protokoly a přílohy (níže uvedené) jsou nedílnou součástí této zprávy.

Příloha č.1: Izolační stavy, impedance smyček , I-chrániče

Rozsah zařízení podrobeného revizi:
Jedná se o pravidelnou revizi el. instalace bytu. Instalace je provedena vodiči CYKY uloženými pod omítkou a je napájena z rozvaděče umístěného na chodbě.
Rozsah revize viz příloha č.1.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 1
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x revizní technik

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI
A O ZKOUŠKÁCH EL.INSTALACE

1. *Proudová soustava výkonová:* 3 NPE 230/400V, 50Hz - TN-C-S

2. *Vnější vlivy:* normální AB5 dle ČSN 332000-5-51 ed.2

3. *Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena*:automatickým odpojením od zdroje, I-chráničem dle ČSN 332000-4-41

4. *Uzemnění:* není předmětem revize
   Stav půdy (počasí) ve dnech měření:
   Výsledná hodnota vnějšího rozvodu:
   Výsledná hodnota vnějšího a vnitřního rozvodu:
   Měřeno dne: *přístrojem:* *v.č.(ev.č.):*
   Poznámka:

5. *Izolační stavy:* **vyhovující**, viz příl.č.1
   měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.3
6. *Impedance smyček,I-chrániče:* **vyhovující**, viz příl.č.1
   měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.6.3 a přílohy NA

7. *Použité přístroje:* EUROTEST 61557 *v.č.:* 12128400
   Platnost kalibrace přístroje do: 9.2.2020, č. kal. listu 1923/2015

8. *Byla provedena kontrola:*
   - *bezpečnosti zařízení dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace instalace, měření izol. stavů, impedancí smyček, proudových chráničů*

9. *Revizní práce byly provedeny (termín):* 10/2017

10. *Celkový posudek:*
    El. instalace v rozsahu revize je v dobrém technickém stavu.
    El. instalace neobsahuje závady bezprostředně ohrožující bezpečnost provozu a osob.

<u>El. Instalace je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.</u>

REVIZNÍ TECHNIK dle ČSN 33 1500 ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ev. č. 9271/5/13/R-EZ Ing. Jiří Jindra

V Praze *dne*: 9.10.2017 *Revizní technik:* Ing. Jiří Jindra

Izolační stavy, impedance smyček, I-chrániče

Příloha č:1

Měřená část		Izolační stavy						Hodnota jištění (A)	Imp.vyp. smyčky (Ω)
		L1-L2 (MΩ)	L2-L3 (MΩ)	L1-L3 (MΩ)	L1,L2,L3-N min .(MΩ)	L1,L2,L3-PE min .(MΩ)	L1,L2,L3-PEN min .(MΩ)		
Rozvaděč byt		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
hlavní vypínač 40A									
vývody:									
zásuvka 400V	CYKY-J 5x2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,45
sporák	CYKY-J 5x2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,52
zás. okr. 1	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		C16/1	0,58
zás. okr. 2 pokoj, kuchyň	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		C16/1	0,60
zás. okr. kuchyň	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		C16/1	0,52
zás. pračka	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		C16/1	0,49
zás. myčka	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		C16/1	0,51
rezerva								C16/1	
osv. koupelna, pokoj, kuch-	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		C10/1	0,69
osvětlení pokoje	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		C10/1	0,74
zás. plynový kotel	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B6/1	0,50
I-chránič–Udot.0,1V,21mA , 32ms pro:								25/2	
zás. koupelna	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		C10/1	0,49

Použité přístroje:viz list č.2