Stručný návod k použití robotické sekačky R800

Sekačka se pohybuje v prostoru zahrady, který je vymezen pomocí ohraničujícího drátu, který je přichycen k zemi kolíky. Tento drát po čase splyne a není vidět.

Příklad nastavení :

- Jakmile máme připravenu instalaci, sekačku dáme do stanice a zapneme ji hlavním vypínačem (zespodu pod madlem).
- Rozsvítí se ovládací panel. Odemčeme ho stisknutím zámku 4krát po sobě (zámek přestane blikat - ovládací panel odemčen).
- Nastavíme signál S1 nebo S2 (musí být nastaven stejný jako na stanici).
- Nastavíme dobu sečení (300m2=4hodiny, 500m2=6hodin, 800m2=8hodin). Po nastavení doby, příslušná led svítí.
- Sekačku spustíme stisknutím tlačítka trojuhelník a zavřením krytu.
- Sekačka nyní vyjíždí ze stanice a objíždí celý ohraničený prostor a propočítává plochu, kterou si rozdělí na části a začne se sečením. Pokud sekačce dojde baterie, vrací se do dobíjecí stanice, čas sečení se nezastavuje a započítáván je i čas při dobíjení. Čas dobíjení je cca 90min. Blikající kontrolka nabíjení (vpravo nahoře) signalizuje nabíjení, pokud svítí je nabito.
- Jakmile vyprší nastavený čas, sekačka se vrací do stanice.
- Sekačka vyjíždí automaticky druhý den, ve stejnou dobu.

Stanice musí být umístěna na místě krytém proti dešti!

Správnou pozici umístění stanice si můžeme ověřit, když sekačce dáme povel pro návrat do stanice stisknutím tlačítka domeček a zavřením krytu. Ověříme si tak, zda sekačka do stanice zdárně zajede.

Sekačka zvládá i s vyšší trávou 20-30cm, je však určena pro udržování nízkého trávníku (20-60mm) s častými intervaly sečení, posečená tráva zůstává v trávníku a slouží jako hnojivo.

Pokud máme trávu větší, je lepší nejprve zvolit větší pořez a při dalším sečení snižovat.

Svítící kontrolka poruchy signálu, může signalizovat přeříznutý drát, nebo vadu v jeho napojení.

Drát je možno napojovat, spoj je nutné ošetřit izolací, aby nedošlo k oxidaci a ztrátě signálu.

Sekačku nikdy nečistěte vodou pod tlakem.

Nenechávejte sekačku před zazimováním ve vybitém stavu.

Instruktážní video výrobce :

https://www.youtube.com/watch?v=xp0AJeNNt-w

Otevřete také načtením QR kodu.